

Utiliser le navigateur pour naviguer dans les menus, la touche OK pour valider et la touche **C** pour revenir au menu précédent

Entrée en programmation :

Avec le navigateur accéder à la page Menu

Touche **Opérateur**

Mot de passe de base :19541954 **OK**

Mise à l'heure :

Touche **Horloge** : Entrer la date et l'heure et valider avec **OK**

Programmation du Répertoire Collectif :

Après entrée en programmation

Touche **Répertoire**

L'afficheur indique le 1er N° Abrégé (8000) avec le N° Téléphone s'il est programmé ou Entrée Libre s'il est vide

Touche **Change** : Taper le Nom **OK** Taper le N° Téléphone 10 chiffres **OK**

Pour enregistrer un autre N° Abrégé utiliser le navigateur pour passer au suivant ou précédent Ou utiliser la touche **Nouveau** (accède automatiquement à une adresse libre) Ou utiliser la touche **Aller à** (indiquer l'adresse à laquelle on veut accéder)

Modification d'un nom de poste :

Après entrée en programmation

Touche **Abonné**

Destinataire : taper le N° du poste

Touche **Nom** : Modifier et **OK**


Remise à zéro d'un code de messagerie :

Après entrée en programmation

Touche **Abonné**

Destinataire : taper le N° du poste

Touche **Razcode** : Modifier et **OK**



Enregistrement du message d'accueil :

Après entrée en programmation

Touche **Avancé**, Touche **Voix**, Touche **Mus garde**

Choisir le message à enregistrer (1, 2, 3 ou 4) avec le navigateur

Touche **Enregistrer**

Lancer l'enregistrement **Enregistrement**

Enregistrer le message + **Stop**.

On peut **Ecouter**, **Enregistrer** à nouveau ou Confirmer avec **OK**

Il est également possible d'utiliser les messages 2, 3 et 4 dans d'autres cas, comme répondeur exceptionnel par exemple.

Redémarrage du serveur téléphonique :

Après entrée en programmation

Touche **Avancé**, descendre avec le navigateur

Touche **Redémarrage**,

Touche **A chaud**,

Touche **Oui**

Le serveur met environ 5 minutes à redémarrer.