



Transférer un appel : R + N° Poste + raccrocher

Reprendre un appel si le poste ne répond pas : R 2

Répondre à un 2eme Appel: R 60

Va et Vient : R 3

Conférence : Après appel et réponse du 2eme correspondant : R 64

Intercepter un appel : 71 + N° Poste

Intercepter appel General : 72

Renvoyer ses appels : 791+ N° poste ou 791 + 0 et N° extérieur

Annuler le renvoi : 790

Initialiser sa messagerie vocale(si le poste dispose d'une boîte vocale) :

Taper 67+ entrer un code secret + enregistrer son NOM selon les Instructions du guide vocal

Personnaliser son annonce : Taper 70+ 1+1+Enregistrer + # (suivre le guide vocal)

Configuration du répondeur mode répondeur simple : Taper 70+1+ 5+ 2+ #

Configuration du répondeur mode répondeur enregistreur : Taper 70+1+ 5 + 1+ #

Modifier son code secret : Taper 70+4+1+Ancien code+ Nouveau code + #

Consulter sa messagerie vocale :

(au décroché indication du Nbre de messages + voyant clignote)

Taper 67+ code secret + suivre le guide vocal

1:Ecouter le message

2:Effacer le message

3:Rappeler l'auteur du message

4:Message suivant

5:Message précédent